

Kurzanleitung

Marshall CV612-TBI/TWI



Inbetriebnahme

1. Netzteil anschließen:

- Verbinden Sie die Kamera mit dem mitgelieferten 12V DC Netzteil.
- Nach dem Einschalten bewegt sich der Kamerakopf zur Selbstüberprüfung und bleibt in der "Home"-Position stehen.

2. Videoausgang wählen:

- **Ethernet:** Standard-IP-Adresse: 192.168.5.163. Im Browser eingeben, um auf die Weboberfläche zuzugreifen (Benutzername/Passwort: admin/admin).
- **HDMI:** HDMI-Kabel anschließen und an einen Monitor verbinden.
- **USB 3.0:** USB-Kabel mit einem Computer verbinden und Kamera in der bevorzugten Videosoftware auswählen.
- **3G-SDI:** SDI-Kabel an einen Monitor anschließen.

Kamera-Steuerung mit Fernbedienung

- **Standby-Modus:** 3 Sekunden die Standby-Taste drücken, um die Kamera in den Ruhemodus zu versetzen oder zu reaktivieren.
- **Zoom:** „ZOOM +“ zum Hineinzoomen, „ZOOM -“ zum Herauszoomen.
- **Fokus:** Automatischer Fokus („AUTO FOCUS“) oder manueller Fokus („MANUAL FOCUS“) wählbar.
- **Pan/Tilt:** Richtungstasten für Bewegung; „HOME“-Taste, um zur Ausgangsposition zurückzukehren.

Voreinstellungen (Presets)

- **Speichern:** „SET PRESET“ drücken, dann eine Nummer (0-9) wählen.
- **Aufrufen:** Nummer (0-9) drücken, um gespeicherte Position aufzurufen.
- **Löschen:** „CLEAR PRESET“ drücken, dann die Nummer (0-9) auswählen.

Menüeinstellungen

- **Menü öffnen:** Drücken Sie die „MENU“-Taste.
- **Navigation:** Mit „UP/DOWN“ durch die Menüpunkte blättern, mit „HOME“ auswählen.

Wichtige Menüpunkte:

- **Sprache:** Deutsch/Englisch auswählen.
- **Netzwerkeinstellungen:** DHCP aktivieren oder IP-Adresse manuell eingeben.
- **Videoformat:** Auflösung und Bildrate anpassen (Standard: 1080p60).
- **Zurücksetzen:** Im Menüpunkt „Restore Default“ auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Netzwerkverbindung

- **Direktverbindung:** Kamera per Ethernet-Kabel mit dem Computer verbinden.
- **DHCP-Modus:** Im OSD-Menü aktivieren, Kamera neustarten und zugewiesene IP-Adresse überprüfen.
- **Webbrowser:** IP-Adresse im Browser eingeben, um auf die Steueroberfläche zuzugreifen.

Hauptfunktionen

- **AI-Tracking:**
 - „F1“: Auto-Tracking deaktivieren.
 - „F2“: Auto-Tracking aktivieren.
 - Modus wechseln (Echtzeit/Region): „F3“.
- **Videoausgabeformate:** 1080p60, 1080i50, 720p30 und weitere.

Pflege und Wartung

- Verwenden Sie ein weiches Tuch, um die Linse zu reinigen.
- Vermeiden Sie starke Stöße oder Feuchtigkeit.

Für detaillierte Informationen lesen Sie bitte das vollständige Benutzerhandbuch.